AT2811 经济型 高性价比 LCR 数字电桥

LED 高亮数码管
220 x 85 x 259mm
（宽 X 高 X 深）
重约 2kg

四档测试频率
100Hz, 120Hz
1kHz, 10kHz
五档分选显示

AT2811 是通用 LCR 数字电桥，采用高性能微处理器控制的微型台式仪器。四档测试频率 100Hz~10kHz，0.1V、0.3V 和 1V 电平可选，30Ω、100Ω 源内阻可选。仪器可自动测量电感量 L、电容量 C、电阻值 R、复阻抗 Z、品质因数 Q、损耗角正切值 D。

全新设计的 AT2811 具有最高性价比，傻瓜式的操作界面，可轻松满足各元件厂家、学校、研究所和计量质检部门进行精确测试和批量生产的要求。



电源要求 电压 198～252VAC　频率 48.5Hz～52.5Hz　功率: 10VA

型号	AT2811
测量参数	L,C,R,IZI,D,Q
	L: 电感　C: 电容　R: 电阻　Z: 阻抗　D: 损耗　Q: 品质因数
基本准确度	0.25%
测试频率	100Hz,120Hz,1kHz,10kHz
显示范围	**L**:0.01μH~9999H　**C**: 0.01pF~9999μF　**RZ**: 0.0001Ω~99.99MΩ　**D**:0.0001~9.999　**Q**:0.0001~999.9
输出阻抗	30Ω, 100Ω
最大读数	主参数 : 99999　副参数: 99999
测试量程	自动和手动 , 六量程
信号电平	0.1Vrms, 0.3Vrms 和 1Vrms
测试速度	慢速 : 3 次/秒　快速 : 10 次/秒
等效电路	串联和并联
显示结果	直读、分选结果
校 正	全量程内短路和开路扫频清零
比较器	5 档分选
讯 响	P1,P2, P3,AUX, NG、关
其 它	LCR 自动参数选择　0.8 寸高亮 LED 显示
附 件	ATL501 测试电缆 ; 电源线